

# 東訊 SDX500 時間設定

## Step1. 進入程式

在顯示型話機上執行程式輸入：按"功能"鍵+ # + \*

## Step2. 輸入資料庫密碼

●設定項目:	輸入資料庫密碼
▶▶輸入代碼:	
設定範圍:	
預設值:	#####

DB PSWD : _		
back	next	show
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show  
 上一大項: 按back  
 下一大項: 按next

■ 輸入正確密碼 ( 八位數 ) , 預設值為 # # # # # # # # 。

## Step3. 依各項目直接輸入代碼輸入

進入各小項輸入畫面

_		
b k s p	save	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

進 入: 按show  
 上一大項: 按back  
 下一大項: 按next

## Step4. 輸入時間相關代碼

➤ YEAR 08-14-01

○設定項目:	年份設定
▶▶輸入代碼:	08-14-01

YEAR	:	18
back	next	chg

更 改: 按chg輸入,  
 正確按save

設定範圍:	00~99
預設值:	18

F 1	F 2	F 3
■	■	■

下一項: 按next  
 上一項: 按back

■ 年份為西元年末兩碼。

➤ MONTH 08-14-02

○設定項目:	月份設定
▶▶輸入代碼:	08-14-02
設定範圍:	如說明
預設值:	JAN

MONTH	:	JAN
back	next	chg
F 1	F 2	F 3
■	■	■

更 改: 按chg  
 下一項: 按next  
 上一項: 按back

■ 1月=JAN, 2月=FEB, 3月=MAR, 4月=APR, 5月=MAY, 6月=JUN, 7月=JUL, 8月=AUG  
 9月=SEP, 10月=OCT, 11月=NOV, 12月=DEC。

➤ DAY 08-14-03

○ 設定項目:	日期設定
▶▶ 輸入代碼:	08-14-03
設定範圍:	01~31
預設值:	1

DAY	:	1
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,  
正確按save  
下一項: 按next  
上一項: 按back

➤ WEEKDAY 08-14-04

○ 設定項目:	星期設定
▶▶ 輸入代碼:	08-14-04
設定範圍:	如說明
預設值:	無需設定

WEEKDAY	:	TUE
back	next	
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg  
下一項: 按next  
上一項: 按back

■ 星期一=MON, 星期二=TUE, 星期三=WED, 星期四=THU, 星期五=FRI, 星期六=SAT, 星期日=SUN。

➤ HOUR 08-14-05

○ 設定項目:	小時設定
▶▶ 輸入代碼:	08-14-05
設定範圍:	00~23
預設值:	00

HOUR	:	00
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,  
正確按save  
下一項: 按next  
上一項: 按back

➤ MINUTE 08-14-06

○ 設定項目:	分鐘設定
▶▶ 輸入代碼:	08-14-06
設定範圍:	00~59
預設值:	00

MINUTE	:	00
back	next	chg
F1	F2	F3
■	■	■

更改: 按chg輸入,  
正確按save  
下一項: 按next  
上一項: 按back

## Step5. 離開程式

請提取聽筒及離開程式設定